



Telecrane F21-E1 Sender / Modtager

FJERNBETJENING • TELEMETRI • MOTORSTYRING • SW/HW UDVIKLING • PRODUKTION



Sender



Modtager

Beskrivelse

Telecrane krystal styret sender / modtager.

Sender med 6 knapper, start knap og nød stops knap. Modtager med relæ output for alle 6 knapper, start knap, og aktiv.

Sender og modtager kan programmeres individuelt eller i forbindelse med andre. Knapperne kan blandt andet programmeres til "Normal" "Toggle" "Inching" "On" "Off".

Senderen er lavet i robust plast og kan leveres med beskyttende cover.

Funktioner	Applikationer
<ul style="list-style-type: none">• 6 kanaler til relæer + ekstra start og on relæer.• Hver knap kan programmeres individuelt.• Der kan tilkobles flere sendere til samme modtager.• Arbejds afstand op til 100m i frit sigte.• Selv diagnosticering med fejl koder.• Batteri lav indikation på sender.• Sender forsyning er 2 AA alkaline batterier.• Modtager forsyning er 12 – 24 VDC	<ul style="list-style-type: none">• Kraner.• Hejse.• Fjernbetjening.• Dreje arme.• Dør / låge styring.• Låse kontrol.• Ventil styringer.• Lanbrugs maskiner.• Lifter
Forbindelser	Tekniske data
<p><u>Sender:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 6 Knapper + Nødstop + Start knap.• Intern 2 x AA batterier.• Bære snor. <p><u>Modtager:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Forsyning : 12 – 24 VDC.• 6 x Relæ knapper: C + NO.• 1 x Relæ aktiv: C + NO.• 1 x Relæ start: C + NO.	<p>Frekvens: 415~483MHz. Sender output: 10mW Modtager følsomhed: 110dbm Frekvens kontrol: Krystal kontrolleret Temperatur område: -35C ~ +75 C. Kasse struktur: Glas – fiber. Relæ output: 10A / 250 VAC Beskyttelse: IP65. Dimensioner: Sender: LxBxH: 156 x 61 x 51 mm. Vægt: 320g uden batterier. Modtager: LxBxH: 185 x 85 x 85 mm. Vægt: 550 g uden kabel.</p>
Yderligere information	Tilbehør
Telecrane manual: USM_Telecrane.PDF F21-E1 bruger manual: INS_F21-E1.PDF Godkendelser: APR_F21-E1.PDF	F21-E1 Sender og modtager F21-E1 Sender Sender beskyttelses cover. Modtager antenne 3db Antenne kabel 1m AA Alkaline batterier
	Ordre kode F21-E1 F21-E1-TX