

FREUND

FREUND ELEKTRONIK A/S

FREUND RØGALARM 230V



Din røgalarm kan betyde
forskellen på liv og død...

Freund Elektronik A/S - Fuglebakken 119 - 5210 Odense NV - Tlf+45 66 16 24 14

Hjemmeside: www.freund.dk - E-mail: freund@freund.dk

FREUND RØGALARM 230V

FREUND Røgalarm 230V model KK-100236

Røgalarmen er produceret efter nye standarder og opfylder alle lovkrav. Løsningen er meget fleksibel, og gør det muligt at sammenkoble op til 20 alarmer i et system. Der er en kombineret test- og pauseknop. "Pausetid": Reset efter ca. 8 minutter. Batterilevetid: Ca. 1 år. Power: 220-240V 50 Hz med 9V batteribackup. Størrelse: ø 114 x 46 mm.

Forbrug: <100ma. Alarmniveau: >. 85 dB(A) på 3 meters afstand

Alarmfølsomhed: 0,08-0,2 dB/m

Udførlig manual, Et 9V back up batteri, skruer og rawlplugs medfølger.

Godkendt iht. Bygningsreglementet 2018.

Installation må kun udføres af autoriseret elinstallatør.

Kun til indendørs brug.

Montering: Monteres direkte på PL-dåse eller på bagdåse

Tilbehør: Bagdåse (KK-100233F) eller bagdåse med relæ (KK-100234F)

BAGDÅSE

BAGDÅSE MODEL KK-100233F

Bagdåsen er beregnet til montering af FREUND 230 volt røgalarm (model KK-100236), når denne ønskes anbragt til synlig fast installation. Størrelse: ø 114 x 22 mm.

BAGDÅSE MED RELÆ

BAGDÅSE M. RELÆ MODEL KK-100234F

Bagdåsen er beregnet til montering af FREUND 230 volt røgalarm (model KK-100236), når denne ønskes anbragt til synlig fast installation.

Strømforsyning – AC 230 volt / 50 Hz 40 mA – DC9V +/- 5%
Max. spænding - AC 240 volt, DC 60 volt Max. belastning – 3A. Installation må kun udføres af autoriseret elinstallatør.
Bruges til ekstern signalgivning. Kun til indendørs brug.

